

Ligação do contacto livre de potencial

1. Desligar o aparelho da corrente
2. Abrir a tampa
3. Substituir o tampão (5) pelo conector de cabo com rosca (6) incluído
4. Introduzir o cabo através da rosca
5. Ligar o cabo para o contacto livre de potencial na barra de terminais (7)
Contacto através dos bornes 2 e 3:Fechado no caso de alarme
Contacto através dos bornes 1 e 3:Aberto no caso de alarme
6. Apertar a rosca
7. Aparafusar a tampa

Testar o alarme

- Colocar o sensor dentro de água.
- ⇨ O LED de alarme (3) vermelho acende-se e soa um sinal acústico.
- Secar o sensor depois de ter estado em contacto com a água.

Dados técnicos

Tensão de alimentação:	AC 230 V / 50 Hz / 1,2 VA
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C
Indicador Funcionamento:	LED verde
Alarme:	LED vermelho e sinal acústico
Contacto livre de potencial:	AC 230 V / 1800 VA DC 100 V / 300 W
Estrutura:	Invólucro de poliéster IP 65
Nível de protecção:	II (isolamento de protecção)
Dimensões:	110 x 75 x 55 mm
Comprimento dos cabos de ligação:	1,5 m
Comprimento do cabo do sensor:	2 m

Directivas/Normas

UE, Directiva 89/336/CEE (Directiva CEM)

Garantia

Os nossos produtos gozam de garantia em conformidade com as disposições legais em vigor.

Envie por favor o aparelho, sem despesas de envio, com uma descrição da avaria para o nosso departamento central de apoio ao cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemas de instalações
eléctricas

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefone: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com