

# Telegrammgenerator mit Triggereingang

## Beschreibung

Der Baustein sendet bei jedem Empfang eines Telegramms mit einem Wert  $> 0$  auf Eingang 1 oder beim Empfang eines Telegramms mit dem Wert 0 auf Eingang 2 jeweils den aktuellen Wert von Eingang 3 auf den Ausgang.

Der Baustein bildet prinzipiell das Kontrollsignal des Funktionsmoduls nach. Durch die Belegung beider Triggereingänge mit dem Eingangswert wird erreicht, dass jeder Eingangswert direkt auf den Ausgang gesendet wird.

Eingang	Initwert	Beschreibung
Eingang 1	0	Triggereingang (Trigger = 1)
Eingang 2	0	Triggereingang (Trigger = 0)
Eingang 3	0	Eingangswert

## Ausgänge

Ausgang	Initwert	Beschreibung
Ausgang 1 (Send)	0	Ausgangswert

## Sonstiges

Neuberechnung beim Start	Nein
Baustein ist remanent	Nein
Baustein ID	19018

Der Baustein wird im HS-Experte in der Kategorie „1\Telegrammgenerator mit Triggerausgang“ einsortiert.