

Radioantennen

Art. Nr.: 1138 00

Funktion

Radioantennen kan ersätta radiomottagarens inbyggda antenn vid ogynnsamma installationsvillkor (t.ex. fördelarskåp av metall).



Anvisningar om faror och risker

Observera! Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras av behöriga elektriker.

Montering

Variant 1: kabeldragning framför fördelarens sektionsskydd


Stick in radioantennen i radiomottagarens SMB-uttag (fig. A1 ①) och dra ut antennen med en säker separering ur fördelaren.

Variant 2: kabeldragning bakom fördelarens sektionsskydd


Om du vill dra radioantennens kabel bakom fördelarens sektionsskydd, gör så här (fig. A2):

1. Lossa det svarta skjutreglaget ② genom att dra i bygel och dra ut den.
2. Stick in antennen i SMB-uttaget ① och dra kabeln enligt fig. D.
3. Sätt in det svarta skjutreglaget igen tills det märkbart snäpper fast.

A1)




A2)



Därmed säkerställs att kabeln fixeras och max. installationshöjd i fördelaren iakttas.

Beakta anvisningarna för faror och risker.

B)



Anvisningar om faror och risker

Radioantennen tillsammans med antennkabeln betraktas elektrotekniskt som oisolerade. Med lämpliga isoleringsåtgärder ska man därför se till att det finns en säker separering mellan den externa antennen och nätspänningen. Annars finns det risk för en elektrisk stöt.

Sätt alltid in det svarta skjutreglaget ② riktigt. Annars finns det risk för att spänningsförande delar i fördelningen kan beröras på grund av den uppkomna luckan.

**Monteringsanvisning**

För att säkerställa en optimal radiomottagning ska antennen ställas på en elektriskt ledande yta (ideellt är 50 x 50 cm). Om möjligt bör antennen stå i 90° vinkel mot ytan.

Tekniska data

Antennlängd:	17 cm
Anslutning:	2,70 m RG 174-kabel med SMB-kontakt
Böjradie:	≥ 5 cm

Garanti

Vi lämnar garanti inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Var vänlig skicka apparaten portofritt med en felbeskrivning till vår centrala kundserviceavdelning:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elinstallationssystem

Box 1220
42461 Radevormwald
Tyskland

Tel: +49 / 2195 / 602 - 0
Fax: +49 / 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.com